

Depozit: Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

Tel. Contact: 0739.128.382

Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680

Cont: RO14INGB0000999904135381

Banca: ING Iancului

Cont: RO48TREZ7035069XXX006875

Banca: Trezoreria Sector 3

E-mail: vanzari@tehnocenter.ro

Power Smart P 2200 Generator curent digital Briggs&Stratton 2.2 kVA , tehnologie inverter , autonomie 8 h * , cod 030698

Cod catalog: **030698/P2200**

Producator: **Briggs & Stratton**

INFORMATII GENERALE

Pret : **4,897 RON** (TVA INCLUS)

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



CARACTERISTICI TEHNICE

Putere maxima (kVA) : **2.2**
Motor: **Briggs&Stratton**
Tip motor: **1 cilindru. 4 timpi. OHV. racit cu aer**
Capacitate cilindrica (cmc) : **111**
Combustibil: **Benzina fara plumb**
Volum rezervor (l) : **3.8**
Sistem de pornire: **Demaror cu sfoara**
Autonomie (h) : **8 h la 25 % sarcina**
Alternator: **Briggs&Stratton**
Tip alternator: **Inverter**
Factor de putere: **1**
Frecventa (Hz) : **50**
Tensiune (V) : **230**
Nivel de zgomot (db A) : **59 la 7m**
Numar de faze: **monofazat**
Numar de prize: **1+1**
Dimensiuni (mm) : **520x350x430**
Greutate (Kg) : **24.6**
Port USB: **Da**
Putere Nominala (kVA) : **1.7**
Curent Nominal (A) : **7.8**

DESCRIERE PRODUS

Gama **PowerSmart** de la **Briggs&Stratton** reprezinta familia de generatoare insonorizate echipate cu inverter. Practic, modern si fiabil, P2200 e solutia ideala atunci cand aveti nevoie de curent fara fluctuatii in mijlocul naturii sau in zone fara retea.

Generatorul este silentios cu un nivel minim de vibratii, iar portabilitatea e asigurata de cele 2 manere de care poate fi ridicat in 2 persoane. Mufa USB va da posibilitatea de a incarca echipamentele electronice portabile folosind direct cablul la generator, fara incarcator. P2200 ofera posibilitatea de a de a fi cuplat in paralel cu un alt P2200, oferind la nevoie 4,4 kVA.

Aplicatii:

- Solutie portabila de backup pentru alimentarea consumatorilor electrici la iesiri in aer liber, interventii pe teren, evenimente etc;
- Alimentarea consumatorilor sensibili la fluctuatiile de tensiune si la variatia anvelopei de semnal;
- Care de televiziune, sisteme de iluminat profesional, electronica fina.

Prezentare comerciala (Engleza).