

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

## DHY 8601 SE-T Generator de curent trifazat Hyundai , putere maxima 8 kVA, diesel , rezervor 12 l, carcasa insonorizata , AVR

Cod catalog: **DHY8601SET**

Producator: **Hyundai**

## INFORMATII GENERALE

**Pret : 8,199 RON (TVA INCLUS)**

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam



## CARACTERISTICI TEHNICE

Putere max. 380 V ( kVA ): **8**

Putere max. 230 V ( kVA ): **5,8**

Motor: **Hyundai**

Putere motor ( CP ): **12**

Tip motor: **1 cilindru / 4 timpi**

Capacitate cilindrica ( cmc ): **498**

Capacitate baie de ulei ( l ): **1.65**

Combustibil: **Diesel**

Sistem de racire motor: **Racire cu aer**

Volum rezervor ( l ): **12**

Tip Rezervor ( l ): **Mediu ( 7-16 )**

Sistem de pornire: **Demaror electric 12 V**

Factor de putere: **0,8 / 1**

Frecventa ( Hz ): **50**

Tensiune ( V ): **400 / 230**

Turatie grup ( rpm ): **3.000**

Numar de faze: **Trifazat**

Dimensiuni ( mm ): **910x520x790**

Greutate ( Kg ): **180**

Tip structura: **Carcasa insonorizata**

Clasa: **Hyundai**

Tip structura: **Silent**

## DESCRIERE PRODUS

DHY 8601 SE-T Generator de curent trifazat Hyundai

### GENERATOR

- Frecvență (Hz) 50
- Putere nominală (kVA/kW) 7,5 KVA(400) / 5,4 KVA(230 )
- Putere maximă (kVA/kW) 8 KVA(400) / 5,8 KVA(230)
- Tensiune (V) 400 / 230
- Curent (A) 8.7 (400) / 18.3 (230)
- Prize 1XPCE5p(400) / 1x32A(230)
- Capacitate rezervor (l) 12.5
- Timp de funcționare la încărcare 50% (h) 10
- Nivel de zgomot la 7 m/50% încărcare (dBA) 72
- Baterii (Ah) 30

### MOTOR (3000 rpm)

- Tip motor Diesel
- Model motor 192FE
- Putere (CP) 12
- Pornire Electrică
- Capacitate cilindrică (cc) 498
- Capacitate rezervor ulei (l) 1.65

### ALTERNATOR

- Factor de putere 0,8/1
- Regulator de tensiune AVR

### GREUTATE

## Sc Tehno Center Int Srl ( RO16942160 )

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382

**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

# TeHnoCenter

**Cont:** RO14INGB0000999904135381

**Banca:** ING Iancului

**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875

**Banca:** Trezoreria Sector 3

**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro

- 
- Greutate netă (kg) 180
  - Greutate brută (kg) 190
  - Dimensiuni (mm) 910x520x790